



KLEIDIA.BIZ - Αφοί Μπαρούτη ΟΕ
Κ. Καβάφη 7 Αγία Παρασκευή
210-6001000 6970807106
Site : Kleidia.biz
email : Kleidia.biz@gmail.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ BENINCA

Προγραμματισμός από ήδη υπάρχων κοντρόλ

- Με ένα αντικείμενο με μικρή αιχμήρη μύτη πατήστε το κρυφό κουμπάκι στο υπάρχων προγραμματισμένο κοντρόλ η πατήστε το κουμπί στο εσωτερικό του κοντρόλ που βρίσκεται δίπλα από την μπαταρία.
- Το λαμπάκι στο ήδη υπάρχων κοντρόλ ανάβει
- Στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα το λαμπάκι σβήνει.
- Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπάκι επιθυμείτε και αμέσως μετά αφήστε το.
- Αναμείνατε 10 δευτερόλεπτα
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί

Προγραμματισμός μέσω δέκτη

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
- Στον δέκτη σας πιέστε το κουμπί προγραμματισμού και αφήστε το
- Το λαμπάκι στον δέκτη θα ανάψει
- Στα επόμενα δευτερόλεπτα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο σας κοντρόλ και άμεσα αφήστε το
- Αναμείνατε 10 δευτερόλεπτα
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί